

# Pack Gigaset COMFORT 550 +

+ auricular ADAPT 135 II EPOS/Sennheiser

**Nuevos estándares en confort para sus comunicaciones en el hogar y en su oficina o despacho**

## A destacar

- Un diseño elegante y moderno
- Pantalla a color TFT de 2,2" para una óptima legibilidad
- Modo manos libres y toma jack de auriculares de 3,5mm
- Dos teclas de función para el uso de tareas importantes
- Nuevas herramientas de protección frente a llamadas no deseadas
- Agenda telefónica hasta para 200 contactos
- Fácil de utilizar
- Teclas de gran tamaño
- Terminal compatible con ayudas auditivas
- Clip de cinturón desmontable
- **Incluye auricular monoaural ADAPT 135 II (EPOS/Sennheiser)**
  - Micrófono con cancelación de ruido
  - Cómoda almohadilla de polipiel
  - Diadema flexible y ajustable



El teléfono COMFORT 550, define un nuevo estándar de calidad para la telefonía inalámbrica en el hogar y en las pequeñas oficinas. Su elegante y atemporal diseño coordina muy bien tanto en el escritorio como en cualquier otro rincón de la casa.



### Llamadas y multiconferencias de alta calidad

En el ámbito profesional, el Gigaset COMFORT 550 + el auricular EPOS ADAPT 135 II impresiona por una calidad de sonido excepcional y un modo de manos libres de excelente claridad. También se garantiza una alta calidad de voz para las llamadas telefónicas clásicas.

### Un diseño sostenible y adaptado a todas las edades

La nueva generación de teléfonos Gigaset hace uso de materiales de alta calidad y ofrece una funcionalidad muy completa y simple a la vez. Adaptado a todas las edades gracias a una legibilidad óptima de la pantalla y a la compatibilidad con audífonos, este equipo demuestra que disfrutar de una comunicación satisfactoria ya no es una cuestión de edad.

### Nuestro nuevo concepto "Comfort Call Protection" bloquea las llamadas desde números no deseados

Las llamadas no deseadas son siempre un desafío: Gigaset ha desarrollado "Comfort Call Protection" como la mejor protección contra las molestas llamadas publicitarias. Es posible bloquear hasta 150 números de teléfonos no deseados, y si se alcanzase alguna vez este límite el teléfono reemplazaría automáticamente el más antiguo.

### Tecnologías innovadoras, fabricación en Europa, por europeos, para europeos

El teléfono Gigaset COMFORT 550 se basa en nuestra experiencia de décadas en el diseño de sistemas de comunicaciones de alta calidad. Nuestras tecnologías están en continuo desarrollo, como por ejemplo el desarrollo de las funciones "ECO DECT" y "Green Office Energy Saving", los que garantiza excelentes funciones junto a diseños modernos y funcionales.

# Gigaset

## Especificaciones técnicas

<b>Audio</b>	<b>Calidad de sonido</b>	Sonido de alta calidad y alto volumen, incluso en modo manos libres
	<b>Modo manos-libres</b>	Excelente modo manos libres en el terminal inalámbrico
	<b>Perfiles de audio</b>	Dos perfiles de ajuste de sonido para una audición óptima (alto/bajo)
	<b>Salida del timbre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A través del altavoz de terminal inalámbrico</li> <li>Ajustable a cinco niveles de volumen</li> </ul>
	<b>Ayudas auditivas</b>	HAC (hearing-aid-compatible), compatible con ayudas auditivas
<b>Teclado</b>	<b>Tecnología</b>	Teclado ergonómico de alta calidad con gran sensación táctil a la pulsación.
	<b>Iluminación del teclado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teclado iluminado con LED ámbar</li> <li>Teclas de colgar y descolgar iluminadas (rojo y verde respectivamente)</li> <li>Teclas de navegación por menús de 5 vías</li> </ul>
	<b>Varios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marcación directa desde la lista de llamadas</li> <li>Grandes teclas y muy separadas que facilitan su uso seguro</li> </ul>
	<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dos teclas de pantalla de libre asignación para funciones de uso frecuente</li> <li>Sencilla programación de las funciones de las teclas de pantalla</li> <li>Teclas de marcación rápida programables (teclas 2 - 9)</li> <li>Apertura temporizada (<i>flash</i>) mediante la pulsación larga en tecla "0"</li> <li>Apertura temporizada de duración programable (para centralitas)</li> <li>Bloqueo del teclado: activación/desactivación mediante la tecla "#"</li> <li>Silenciamiento de la señal de timbre mediante la tecla "*"</li> </ul>
<b>Pantalla</b>	<b>Tipo</b>	Pantalla a color TFT
	<b>Tamaño (en pulgadas)</b>	2.2"
	<b>Tamaño (H x W, en mm)</b>	44 x 35 mm
	<b>Resolución</b>	220 x 176 Puntos
	<b>Colores</b>	64k
	<b>Iluminación</b>	Iluminación de la pantalla con esquemas de color ajustables (blanco o negro)
	<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fácil lectura</li> <li>Alto contraste</li> </ul>
<b>Funciones</b>	<b>Despertador</b>	Despertador (reloj con alarma) con melodía ajustable y función snooze
	<b>Baby-monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigilancia de la habitación con modo intercomunicación ajustable</li> <li>Hacia un número de teléfono externo, p.ej. teléfono móvil</li> <li>Hacia otro terminal registrado en la misma base</li> </ul>
	<b>Llamada directa</b>	Esta función realiza la marcación de un número de teléfono preestablecido presionando cualquier tecla
	<b>Calendario</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calendario con resumen mensual y planificador de citas para: <ul style="list-style-type: none"> <li>30 citas (con mensaje recordatorio) y tono de aviso independiente</li> <li>Recordatorio de fecha de cumpleaños para los contactos de la agenda</li> </ul> </li> </ul>
	<b>SMS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envío y recepción de mensajes SMS hasta de 612 caracteres</li> <li>Almacenamiento hasta para 50 mensajes SMS</li> </ul>
<b>Agenda</b>	<b>Agenda telefónica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agenda hasta para 200 contactos con los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre</li> <li>Apellido(s)</li> <li>Número de teléfono (privado/domicilio)</li> <li>Número de teléfono (móvil)</li> <li>Número de teléfono (oficina/despacho)</li> <li>Melodía VIP (contacto VIP)</li> <li>Fecha de cumpleaños/aniversario</li> </ul> </li> </ul>

<b>Señalización y visualización</b>	<b>Letra "Jumbo"</b>	Fuente de letra de gran tamaño durante la marcación
	<b>Salvapantalla</b>	Reloj analógico o digital
	<b>CLIP</b>	Visualización de llamadas con número de teléfono y/o nombre (CLIP/CNIP)
	<b>Llamadas entrantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Animación en la pantalla</li> <li>Parpadeo de la Tecla de descolgar</li> <li>Si el contacto está en la agenda, se muestra el nombre del contacto</li> </ul>
	<b>Llamadas perdidas</b>	Un mensaje en la pantalla y el parpadeo de la tecla de mensajes indican la existencia de llamadas perdidas (el parpadeo de la tecla puede activarse/desactivarse a voluntad).
	<b>Modo de reposo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación de la fecha y hora en la pantalla</li> <li>Indicación de la intensidad de la señal y del estado de carga de las baterías</li> <li>Funciones asignadas a las teclas de la pantalla ("softkeys")</li> <li>Aviso de nuevas llamadas perdidas o mensajes</li> </ul>
	<b>Llamada en curso</b>	Presentación de la duración de la llamada
	<b>Nombre del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible modificar el nombre del terminal inalámbrico</li> <li>Es posible modificar el nombre de la base</li> </ul>
	<b>Timbre de llamada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 niveles de volumen + apagado + volume creciente</li> <li>18 melodías en el terminal seleccionables individualmente para llamadas externas, internas y contactos VIP</li> </ul>
	<b>Tonos de aviso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tono de advertencia cuando se abandona el área de cobertura</li> <li>Tonos de indicación (p.ej. por pulsación o alarma por batería descargada)</li> </ul>
	<b>Melodía en espera</b>	Melodía en espera para llamadas retenidas (por ejemplo en la transferencia interna)

<b>Protección de llamadas</b>	<b>Comfort call protection</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista de hasta 150 números de teléfono a bloquear</li> <li>En caso de superarse la capacidad máxima de la lista, al añadirse un nuevo número a bloquear se reemplazará el más antiguo.</li> <li>Los números contenidos en la lista serán bloqueados, inhibiéndose la señalización de las llamadas que se reciban</li> </ul>
	<b>Supresión de llamadas anónimas</b>	Las llamadas con número oculto solo se señalizan visualmente
	<b>Contactos exclusivamente</b>	Sólo se señalizan las llamadas de los contactos de la agenda telefónica
	<b>Modo día/noche</b>	Se desactiva la señal de timbre durante un período de tiempo determinado definido por el usuario, excepto para los contactos definidos como VIP

<b>Marcación</b>	<b>Rellamada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada a partir de la propia lista de llamadas realizadas con anterioridad</li> <li>Lista de rellamada con capacidad para 20 números</li> </ul>
	<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preparación de llamadas (componer el número antes de su marcación real) con opción de corrección</li> <li>Inserción de prefijos definidos por el usuario</li> </ul>
	<b>Procedimientos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Marcación multifrecuencia (DTMF)</li> <li>Marcación por impulsos (IWW)</li> </ul>

<b>Menú</b>	<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin instalación: desembalar, conectar y utilizar (los terminales suministrados han sido pre-registrados en fábrica)</li> <li>Menú en varios idiomas (Español, Alemán, Inglés, Francés, Portugués, etc.)</li> <li>Intuitivo y sencillo manejo mediante símbolos de colores, textos de menú y teclas de pantalla</li> </ul>
	<b>Presentación</b>	Sencillo menú principal con seis iconos por pantalla

<b>Cobertura</b>	<b>Exteriores</b>	Hasta 300 m
	<b>Interiores</b>	Hasta 50 m
	<b>Cobertura ampliada</b>	Cobertura ampliada mediante el Gigaset Repeater/ Gigaset Repeater HX

# Gigaset

<b>Llamadas perdidas y listas de llamadas</b>	<b>Lista de llamadas</b>	Lista de llamadas recibidas con número/nombre (CLIP/CNIP) y fecha/hora. (hasta 60 registros para llamadas salientes, entrantes y atendidas).			
	<b>Llamada directa</b>	Marcación directa desde la lista de llamadas			
<b>Funcionalidad con varios terminales</b>	<b>Llamadas simultáneas</b>	Hasta 2 llamadas simultáneas (1 llamada externa y 1 llamada interna entre 2 terminales)			
	<b>Número de terminales</b>	Se pueden registrar hasta 6 terminales inalámbricos (Para más información consultar: <a href="http://www.gigaset.de/kompatibilität">www.gigaset.de/kompatibilität</a> )			
	<b>Llamadas internas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamadas internas sin coste</li> <li>Llamada interna a todos los terminales o a terminales seleccionados</li> </ul>			
	<b>Transferencia de la agenda</b>	Transferencia de los contactos de la agenda telefónica entre terminales			
	<b>Transferencia de llamadas</b>	Transferencia de llamadas entre terminales, con/sin consulta/recuperación.			
<b>Alimentación</b>	<b>Conversación</b>	Hasta 17 horas			
	<b>Reposo/espera</b>	Hasta 320 horas			
	<b>Baterías</b>	2 x AAA (NiMH)			
	<b>Respaldo de fecha/hora</b>	La fecha y la hora se conservan en caso de fallo de alimentación			
	<b>Fuente de alimentación</b>	Alimentador/adaptador de alimentación enchufable de alta eficiencia			
<b>ECO-DECT</b>	<b>Reducción de la potencia radiada</b>	Reducción automática de la potencia radiada dependiendo de la distancia entre el terminal y la estación base			
	<b>Reducción del consumo eléctrico</b>	Hasta un 60% menos de consumo de energía gracias a una fuente de alimentación de alta eficiencia			
	<b>Libre de radiaciones</b>	Sin radiación en modo de espera, incluso cuando se utilizan varios terminales, si la base y todos los terminales registrados son compatibles con ECO DECT			
<b>Compatibilidad</b>	<b>Estándares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DECT</li> <li>GAP</li> <li>DECT-CAT-iq 2.0 (terminal)</li> <li>DECT-CAT-iq 2.1 (terminal)</li> </ul>			
<b>Conectividad</b>	<b>Auriculares</b>	Toma jack de 3.5 mm			
	<b>Línea telefónica analógica</b>	Conexión a una línea telefónica analógica externa (a/b)			
	<b>Resistencia ambiental</b>	IP20 (sólo el terminal)			
<b>Peso y dimensiones</b>	<b>Dispositivo</b>	<b>Altura</b>	<b>Anchura</b>	<b>Profundidad</b>	<b>Peso</b>
	Terminal	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Base	46 mm	84 mm	104 mm	76 g
	Terminal incl. base	170 mm	84 mm	104 mm	
	Auricular con cable				107 g
	Pack completo	145 mm	225 mm	165 mm	670 g
<b>Componentes suministrados</b>	1x	Terminal Comfort 550HX			
	1x	Estación base Comfort 550			
	1x	Auricular monoaural ADAPT 135 II (Jack 3,5 mm) con ficha de seguridad			
	1x	Adaptador de alimentación			
	1x	Cable de conexión telefónica			
	2x	Batería recargables NimH AAA			
	1x	Tapa de baterías			
	1x	Pinza de sujeción al cinturón			
	1x	Guía rápida de usuario para el teléfono Gigaset Comfort 550			

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.  
 Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

# Gigaset